

Dodge Dart 4 D Sedan

Sähköjärjestelmä:

Maatto	—	maatetaan
Akun nimellisjännite	12 V	
Purkauskyky	48 Ah	
Generaattorin teho	380 W	
Latausvirta (kuormitettuna)	30 A	
Säätöjännite (avoin piiri; 20°C)	13,7 min., 14,3 maks.	V

Ohjaujärjestelmä:

Kuormitus ohjauslaitteita säädettäessä ..	auton paino
Olkatapin takakallistuma (caster)	0...1°
Pyörän kallistuma (camber)	vasen 1/2°, oikea 1/4°
Olkatapin sivukallistuma (king pin inclination)	6,5 ± 1°
Auraus (toe-in)	2,5...3 mm
Haritus käännteissä	
ulompi pyörä	17 1/2 ± 1°
sisempi pyörä	20°
Paine renkaissa	
etupyörissä	1,7 kp/cm ²
takapyörissä	1,7 kp/cm ²

Välitykset:

Vaihteisto (ylin vaihde)	1,00
Vetopyörästö	3,23
Renkaiden koko	7,00—13

Kiristystiukkuudet:

Sylinterikannen pultit	9 kpm
Runkolaakereitten kansien pultit	11,8 kpm
Kiertokangen pultit	6,2 kpm
Vauhtipyörä	7,6 kpm